

진공중의 정전계

- ϵ_0 (진공중의 유전율) = 8.855×10^{-12} [F/m]
- 쿨롱의 법칙

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \frac{Q^2}{r^2}$$
 [N]
- 전계의 세기 E [V/m = N/C] : 단위 정전하가 받는 힘

$$\mathbf{E} = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r^2} \mathbf{a}_r \rightarrow E = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r^2}$$
 [V/m = N/C]
- 전위 (전압) [J/C = V] : $V = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r^2}$
- F, E, V 의 비교 :

$$F = QE = qE = eE = ma = mg = m \frac{v}{t}$$

$$V = Er = Ed$$
- 도체구의 성질
 1. 주입된 전하는 도체 표면에만 존재
(도체내부의 전계 $E = 0$, 전위 $V =$ 일정하게 존재)
 2. 전기력선은 도체표면과 수직으로 발산, 흡입된다
(전기력선과 수직인면 = 등전위면 $\rightarrow V$ 값은 항상 일정)
 3. 도체 표면의 전기력선 밀도 = 전계의 세기
 4. 주입된 전하는 곡률이 큰 (곡률 반경이 작은) 곳에 집중.
- 포와송 방정식 : $\nabla^2 \cdot V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$
- 라플라스 방정식 (자유공간 $\rho = 0$) : $\nabla^2 \cdot V = 0$
- 전기력선 방정식 : $\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}$
- 전계 계산식 \mathbf{E} [V/m]
 1. 전하 Q 가 주어질때 : $\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r \rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
 2. V 와 R 이 주어진 경우 : $E = \frac{V}{r} = \frac{V}{l}$
 3. 선 전하 밀도가 주어진 경우 : $\mathbf{E} = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 \rho} \mathbf{a}_\rho$
 4. 면 전하 밀도가 주어진 경우
 - 무한평판 : $\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_x$
 - 두개평판 또는 (구)도체 : $\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \mathbf{a}_x$
 5. 가상구 : $E = \frac{Q \cdot r}{4\pi\epsilon_0 a^3} \propto r$
 6. 전위경도 : $\mathbf{E} = -\nabla V$
(전계와 전위경도는 크기는 같고 방향은 반대이다)
- 정전응력 f_e [N/m²] = 에너지 밀도 $dW_E/dv =$ [J/m³]
 \Rightarrow 도체 표면에 작용하는 힘

$$f_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} DE = \frac{D^2}{2\epsilon_0}$$

- 전기 쌍극자 모멘트 : $\mathbf{p} = Q\mathbf{d}$ [C·m]

$$V = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$
 [V] $\theta = 0^\circ$ 일때 V 최대

$$E = \frac{V}{r} \propto \frac{1}{r^3} \rightarrow r^3$$
 에 반비례

진공중의 도체계

- 전위계수 $P_{rr} = P_{sr}$ (s 도체는 r 도체 내부에 존재)

$$V_i = \sum_j P_{ij} Q_j, Q_i = \sum_j q_{ij} V_j$$
- 용량계수, 유도계수

$$q_{rr} > 0 \Rightarrow \text{용량계수}, q_{sr} \leq 0 \Rightarrow \text{유도계수}$$
- 정전용량 C [F] 계산식
 1. 동심구 : $Q = CV$ [C], $C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$ [F]
 2. 반경 a [m] 인 도체구 : $C = 4\pi\epsilon_0 a$ [F]
 3. 평행판 콘덴서 : $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ [F]
 4. 동심원통 : $C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{b}{a}}$ [F], $C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}}$ [F/m]
 5. 두 평행 도선간 : $C = \frac{\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{d}{r}}$ [F], $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{r}}$ [F/m]

유전체

- 유전율 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ [F/m] 전속밀도 $D = \epsilon_0 \epsilon_r E = \epsilon E$ [C/m²]
- 분극 P [C/m²] \Rightarrow 유전체 내의 전속밀도

$$P = \chi_e E = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E = \epsilon_0 \epsilon_r E - \epsilon_0 E = \epsilon E - \epsilon_0 E$$

$$P = D - \epsilon_0 E = D - \frac{\epsilon_0 \epsilon_r E}{\epsilon_r} = D - \frac{D}{\epsilon_r} = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right)$$
- 경계조건 (p.152)
 1. 전계 E 의 평행 (접선) 성분은 같다.

$$E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$$
 2. 전속 D 의 수직 (법선) 성분은 같다.

$$D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2, \epsilon_1 E_1 \cos \theta_1 = \epsilon_2 E_2 \cos \theta_2$$
 3. 전속선은 유전율이 큰 쪽으로 집중된다.

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}, \theta \propto \epsilon$$
 4. 힘은 유전율이 작은 쪽으로 작용한다.

$$\text{수평성분} = \frac{1}{2} \epsilon E^2, \text{수직성분} = \frac{D^2}{2\epsilon}$$

전류

- 옴의 법칙

$$\text{전류밀도 } i = \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} = \frac{I}{S} \text{ [A/m}^2\text{]}$$

 $k = \sigma$: 도전율 [U/m], $\rho = \frac{1}{\sigma}$: 비저항, 고유저항을 [$\Omega \cdot m$]
- $RC = \rho \epsilon \Rightarrow R = \frac{\rho \epsilon}{C} \left[\because R = \rho \frac{l}{S}, C = \frac{\epsilon S}{l} \right]$

전계와 자계의 비교

전계	자계
전하 : $Q[C]$	자극의 세기 $m[Wb]$
유전율 : $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r [F/m]$	투자율 : $\mu = \mu_0 \mu_r [H/m]$
전계 : $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ $E = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r^2} [V/m]$	자계 : $H = \frac{m}{4\pi\mu_0 r^2}$ $H = 6.33 \times 10^4 \times \frac{m}{r^2} [AT/m]$
전위 : $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ $V = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} [V]$	자위 : $V_m = \frac{m}{4\pi\mu_0 r} = U$ $V_m = 6.33 \times 10^4 \times \frac{m}{r} [AT]$
전속밀도 : $D = \epsilon E = \epsilon_0 E + P [C/m^2]$	자속밀도 : $B = \mu H = \mu_0 H + M [Wb/m^2]$
분극 : $P = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E,$ $P = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) [C/m^2]$	자화의 세기 : $M = \mu_0 (\mu_r - 1) H = J,$ $M = B \left(1 - \frac{1}{\mu_r}\right) [Wb/m^2]$
정전응력 : $f_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$ $f_e = \frac{1}{2} DE = \frac{D^2}{2\epsilon} [N/m^2]$	에너지밀도 : $f_m = \frac{1}{2} \mu H^2$ $f_m = \frac{1}{2} BH = \frac{B^2}{2\mu} [J/m^2]$

진공중의 정자계

• 자계 계산식

1. 반경 $a[m]$ 인 원형 코일 중심의 자계 $H = \frac{I}{2a} [AT/m]$

권수 (N) 이 주어진 경우 $H = \frac{NI}{2a} [AT/m]$

z 축 상에서의 자계 $H = \frac{I \cdot a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} [AT/m]$

2. 무한장 직선도체 $H = \frac{I}{2\pi r} [AT/m]$

3. 유한장 직선도체 $H = \frac{I}{4\pi r} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) [AT/m]$

4. 반경 $a[m]$ 인 무한장 가상원통도체

(내부에 전류분포가 균일 \rightarrow 가정)

$H = \frac{r \cdot I}{2\pi a^2} \propto r [AT/m]$

5. 환상 솔레노이드 내부자계 $H = \frac{N \cdot I}{2\pi r} [AT/m]$

6. 무한장 직선 솔레노이드 내부자계 $H = n_0 \cdot I$

where $n_0 = 1m$ 당 권수

(솔레노이드 내부 \Rightarrow 평등자장, 외부 $H = 0$)

7. 정 n 변형 중심자계 : $H = \frac{nI \tan \frac{\pi}{n}}{2a}$

자기회로, 전자유도, 인덕턴스

• 히스테리시스 곡선 (B - H) 곡선

종축 (자속밀도) : 잔류자기, 횡축 (자계) : 보자력

영구자석 \Leftrightarrow 연철

특징 : 보자력이 우수, 잔류자기 우수

\Rightarrow 히스테리시스 곡선의 면적이 크다

• 자기저항 (리럭턴스) : $\mathfrak{R} = R_m = \frac{l}{\mu S}$

• 공극이 있는 경우 자기저항 : $\mathfrak{R}_1 = \frac{l}{\mu S} + \frac{l_0}{\mu_0 S} = \frac{l + \mu_r l_0}{\mu S}$

• 공극이 없는 경우에 대한 있는 경우 \mathfrak{R} 의 비교

$$\frac{\mathfrak{R}_1}{\mathfrak{R}} = \frac{\frac{l + \mu_r l_0}{\mu S}}{\frac{l}{\mu S}} = \frac{l + \mu_r l_0}{l} = 1 + \frac{\mu l_0}{\mu_0 l}$$

• 페러데이 법칙 : $e = -N \frac{d\Phi}{dt}$

(-) : 렌츠의 법칙, N : 노이만의 법칙

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N^2}{\mathfrak{R}} = \frac{\mu S N^2}{l} \propto N^2$$

• 상호 인덕턴스 $M = k \sqrt{L_1 L_2} \rightarrow k$: 결합계수

$$M = \frac{N_2}{N_1} L_1, \frac{N_1}{N_2} L_2, M = \frac{\mu S N_1 N_2}{l}$$

- 가동 접속 (같은방향) $L = L_1 + L_2 + 2M$

- 차동 접속 (다른방향) $L = L_1 + L_2 - 2M$

전자장 (전계와 자계가 90 방향 공존)

• 변위전류 I_d = 유전체 내에 흐르는 전류로 자기발생

- 변위전류 밀도 $\mathbf{J}_d [A/m^2] = \frac{I_d}{S} [A/m^2]$

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\epsilon}{a} \cdot \frac{\partial V}{\partial t}$$

- 변위전류 최대값 $I_{d,max} = \omega C V_m$

• 전자파

1. 특성 (고유, 파동) 임피던스 :

$$Z_0 = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = 377 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$$

2. 속도 : $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} [m/sec]$

3. 파장 : $\lambda = \frac{v}{f}$

• 포인팅 벡터 : 순시 전력밀도 (p.428)

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{P}}{S} = E \mathbf{H} \sin \theta = \mathbf{E} \times \mathbf{H} [W/m^2]$$

• 맥스웰 방정식

1. $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v [C/m^3] \Rightarrow$ 가우스 법칙

2. $\nabla \cdot \mathbf{B} = \text{div} \mathbf{B} = 0 \Rightarrow$ 독립된 자극은 존재하지 않음 (자속의 연속성)

3. $\nabla \times \mathbf{E} = \text{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \Rightarrow$ 페러데이 법칙

4. $\nabla \times \mathbf{H} = \text{rot} \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$
암페어 주회 적분의 법칙

(전류와 자장의 관계를 가장 잘 나타냄)